

# Eminent EM4551

Handleiding instellen DHCP op de Eminent EM4551.



## 1. Inloggen op de router.

Om in te kunnen loggen op de router opent u de webbrowser en gaat u naar het volgende adres: <http://192.168.8.1>

Er wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de router. Hier vult u bij Gebruikersnaam en Wachtwoord "admin" in.

U kunt nu kiezen voor "Setup Tool"



## 2. De verbinding instellen

U klikt nu op "Internet Setup".  
Deze stelt u exact in als het onderstaande plaatje.

The screenshot shows the configuration interface for an Eminent EM4553 Wireless N Router. The page title is "EMINENT EM4553 Wireless N Router". There are "Refresh" and "Save" buttons in the top right. On the left is a "Config Explorer" tree with "Internet Setup" selected. The main area is titled "Internet Setup" and contains the following options:

- DHCP User (FTTH, Optic LAN, Cable Modem, VDSL, LAN, IP ADSL)
- PPPoE User(ADSL)
- Static IP User
- PPTP User

Below these are several checkboxes and input fields:

- MAC Address Clone (with a "Search MAC address" button)
- Restart DHCP client if the physical WAN link is reconnected.
- MTU (set to 1500)
- Set DNS server manually

DNS settings are shown as follows:

- Primary DNS: 62 . 45 . 45 . 45
- Secondary DNS: 62 . 45 . 46 . 46

An "Apply" button is located at the bottom right of the configuration area.

U klikt nu op "Apply" om de instellingen op te slaan.

### **3. Draadloos configureren**

U klikt op "Wireless Setup"

U stelt het menu in volgens onderstaand:

Operation	Start
SSID	voer een nieuwe naam in. Deze naam is niet geheim maar zorg er wel voor dat deze voor u herkenbaar is.
Mode	"B,G,N"
Region	"Europe"
Channel	6,11 of 13
SSID Broadcast	"ON"
WMM	"OFF"

Authentication	WPAPSK
Encryption	TKIP
Encryption Key	Voer hier een geheim wachtwoord in en bewaar deze goed. Deze heeft u nodig om elke computer afzonderlijk te verbinden.

The screenshot shows the configuration interface for the Eminent EM4551 Wireless N Router. The page title is "EM4551 Wireless N Router" and includes "Refresh" and "Save" buttons. The left sidebar shows a "Config Explorer" with categories like "Basic Setup" (Status Summary, Internet Setup, Wireless Setup, Firmware Upgrade) and "Advanced Setup". The main area is titled "Wireless Setup" and contains the following fields:

- Operation:  Start  Stop
- SSID:  Mode:
- Region:  Channel:
- Operation mode: SSID Broadcast  ON  OFF; WMM  ON  OFF
- Authentication:
- Encryption:  Disable  WEP64  WEP128  TKIP  AES  TKIP/AES
- Encryption key:

U klikt nu op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De router is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik.