

Eminent EM4542

Handleiding instellen DHCP op de Eminent EM4542.



1. Inloggen op de router.

Om in te kunnen loggen op de router opent u de webbrowser en gaat u naar het volgende adres: <http://192.168.8.1>

Er wordt gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord om in te loggen op de router. Hier vult u bij Gebruikersnaam en Wachtwoord "admin" in.

U kunt nu kiezen voor "Setup Tool"



2. De verbinding instellen

U klikt nu op "Internet Setup".
Deze stelt u exact in als het onderstaande plaatje.

The screenshot shows the configuration interface for an Eminent EM4542 Wireless N Router. The page title is "EMINENT EM4542 Wireless N Router". In the top right corner, there are "Refresh" and "Save" buttons. On the left side, there is a "Config Explorer" tree with the following items: Basic Setup, Status Summary, Internet Setup (highlighted), Wireless Setup, Firmware Upgrade, and Advanced Setup. The main content area is titled "Internet Setup" and contains the following options:

- DHCP User (FTTH, Optic LAN, Cable Modem, VDSL, LAN, IP ADSL)
- PPPoE User(ADSL)
- Static IP User
- PPTP User

Below these options are several settings:

- MAC Address Clone (with a "Search MAC address" button)
- Restart DHCP client if the physical WAN link is reconnected.
- MTU (set to 1500)
- Set DNS server manually

At the bottom, there are two rows for DNS servers:

Primary DNS	62	.45	.45	.45
Secondary DNS	62	.45	.46	.46

An "Apply" button is located at the bottom right of the configuration area.

U klikt nu op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3. Draadloos configureren

U klikt op "Wireless Setup"
U stelt het menu in volgens onderstaand:

Operation	Start
SSID	voer een nieuwe naam in. Deze naam is niet geheim maar zorg er wel voor dat deze voor u herkenbaar is.
Mode	"B,G,N"
Region	"Europe"
Channel	6,11 of 13
SSID Broadcast	"ON"

WMM	"OFF"
Authentication	WPAPSK/WPA2PSK
Encryption	TKIP
Encryption Key	Voer hier een geheim wachtwoord in en bewaar deze goed. Deze heeft u nodig om elke computer afzonderlijk te verbinden.

The screenshot shows the configuration interface for an Eminent EM4542 Wireless N Router. The page title is "EMINENT EM4542 Wireless N Router". There are "Refresh" and "Save" buttons in the top right corner. On the left, there is a "Config Explorer" sidebar with a tree view containing: Basic Setup, Status Summary, Internet Setup, Wireless Setup (highlighted), and Firmware Upgrade. Below this is an "Advanced Setup" section. The main content area is titled "Wireless Setup" and contains the following fields and controls:

- Operation: Start Stop
- SSID: Eminent Mode: B,G,N
- Region: Europe
- Channel: 13 [2.472 GHz,Upper]
- Operation mode: SSID Broadcast ON OFF
- WMM ON OFF
- Authentication: WPAPSK/WPA2PSK
- Encryption: Disable WEP64 WEP128 TKIP AES TKIP/AES
- Encryption key: wachtwoord

U klikt nu op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De router is nu geconfigureerd en klaar voor gebruik.